

# 2016-2017 総合カタログの変更点

## ステッピングモータドライバ

弊社のコントローラを使わず、モーションコントロールボードやPLCの位置決めユニットを用いて自動ステージを駆動させる場合、以下のドライバを使用することをお勧めします。CRD5107P/CVD507-K-A9は低振動、低騒音駆動を実現したスムーズドライブ機能を内蔵しています。

### DC24V系入カドライバ

#### SPEC

型式	NEW 2019年2月1日発売開始	継続販売	販売終了 2019年7月末	
	CVD507-K-A9	CRD5107P	SD5107P3-A22	DFC5107P
適合モータ	C9005C-90215P C2714-9015-1 C9582-9015-1 PK523HPB-C15 PK523HPB-C17 PK523HPMB PK523HPMB-C1 PK525HPB PK544PB-C18 PK546PB KS451-40用モータ(特別仕様)			
入力電源	DC24V±10% 1.4A(Max)		DC24-36V±10% 1A(Max)	
定格電流	0.75A/相			
分割数	1~1/250		Full/Half	1~1/250
使用温度範囲	0~50℃		0~40℃	
外形寸法	65(W)×45(D)×21max(H)mm		65(W)×45(D)×28max(H)mm	
信号入力	フォトカプラ入力			
自重	0.02kg		0.04kg	
価格	¥13,000	¥23,000	¥12,800	¥23,000

### DC24V系入カドライバ用ケーブル

ドライバに添付されるコネクタに、600mmのケーブルが圧着済みの製品です。

ドライバとDC電源間、ドライバとモータ間、ドライバと上位コントローラ間用の3本セットです。そのままドライバに差し込めますのですぐにご使用になれます。

反ドライバ側はバラ線となっています。面倒なコネクタと電線の圧着作業、専用圧着工具が必要なく、また誤配線によるドライバ破損も防止できます。(DC24V系ドライバに付属するコネクタの組立・配線には専用の圧着工具が必要です)

#### SPEC

型式	LCS04SD5	LCS02CFK
適用ドライバ	CVD507-K-A9/CRD5107P/SD5107P3-A22	DFC5107P
長さ	600mm	
価格	¥1,950	¥1,950

### SD5107P3-A22(販売終了)とCVD507-K-A9の比較

#### 主要スペック比較

型式	SD5107P3-A22	CVD507-K-A9
電源入力	DC12-24V	DC24V±10%
電源電流容量	1.4A以上	
出力電流	0.75A/相	
駆動方式	バイポーラ定電流駆動	
励磁方式	Full/Half	マイクロステップ (1~250分割 16段階)
パルス入力方式	フォトカプラ入力	
ラインドライバ入力	△(非推奨)	○(保証 Max:1MHz)
パルス入力方式	2/パルス入力	1/パルス入力/2/パルス入力
自動カレントダウン	○	
運転電流調整	ボリューム設定(アナログ) (カレントダウン解除入力ON)	スイッチ設定 (25~100% 16段階)
停止時電流	ボリューム設定(アナログ) (カレントダウン解除入力OFF)	スイッチ設定 (50% or 25% 2段階)
規格	UL対応、CE対応	UL未対応、CE対応
外形寸法	65(W)×45(D)×28max(H)mm	65(W)×45(D)×21max(H)mm
取付穴	Φ3.5×4 59mm×31mmピッチ	
質量	0.04kg	0.02kg

#### I/O比較

SD5107P3-A22				CVD507-K-A9					
コネクタ	Pin	I/O	信号名	説明	コネクタ	Pin	I/O	信号名	説明
電源用 (CN1)	1	In	Power	DC12-24V	電源用 (CN1)	1	In	Power	DC24V
	2		GND	GND					
入出力用 信号 (CN2)	1	In	CW+	CW/パルス 入力	入出力用 信号 (CN3)	1	In	CW+	CW/パルス入力 (パルス入力)
	2		CW-	CW-					
	3		CCW+	CCW/パルス 入力		3		CCW+	CCW/パルス入力 (回転方向入力)
	4		CCW-	CCW-					
	5	In	A.W.OFF+	出力電流 オフ入力	5	In	A.W.OFF+	出力電流 オフ入力	
	6		A.W.OFF-	A.W.OFF-					
	7	In	F/H+	ステップ角 切替入力	7	In	CS+	ステップ角 切替入力	
	8		F/H-	F/H-					
	9	In	C.D.INH+	カレントダウン 解除入力	9	In	ALM+	アラーム 出力	
	10		C.D.INH-	C.D.INH-					
11	Out	TIM+	励磁タイミグ 出力	11	Out	TIM+	励磁タイミグ 出力		
12		TIM-	TIM-						
モータ用 (CN3)	1	Out	MOTOR	モータリード青	モータ用 (CN2)	1	Out	MOTOR	モータリード青
	2		モータリード赤	2		モータリード赤			
	3		モータリード橙	3		モータリード橙			
	4		モータリード緑	4		モータリード緑			
	5		モータリード黒	5		モータリード黒			

※コネクタ名称が異なります。(CN2→CN3, CN3→CN2)